

TELECAMERA IMPERMEABILE VARIFOCAL CON ILLUMINATORE IR



Caratteristiche principali

- Telecamera per uso esterno a colori con **ottica Varifocal 4-9mm**
- Tettoia parasole e staffa orientabile
- Regolazioni manuali posteriori esterne protette per Fuoco e Zoom
- Illuminatore IR con 36 diodi LED e sensore di attivazione automatico
- Contenitore impermeabile in alluminio anodizzato
- Staffa orientabile con **passaggio cavi interno** e tappi di uscita
- Connettore BNC in uscita e connettore DC femmina per l'alimentazione



Specifiche Tecniche

• Tipo sensore	1/3" CCD Sony Super HAD Colori
• Area di scansione	4,9(H) x 3,7(V) mm
• Pixel attivi	752(H) x 582(V)
• Risoluzione Orizzontale	540 Linee TV
• Sistema Video	PAL
• Ottica	Varifocal 4 ÷ 9 mm
• Angolo visuale Orizzontale	61,93° ÷ 29,86°
• Rapporto S/N (Segnale Rumore)	>48 dB
• Sistema di scansione	2:1 interlacciato
• Illuminazione minima	0,00 lux (IR on)
• Sistema di sincronizzazione	Negativo Interno
• Otturatore elettronico	PAL 1/50s ÷ 1/100.000s
• Gamma	0,45
• AGC (controllo automatico di guadagno)	Automatico
• BLC (Compensazione di controllo)	Automatica
• AWB (Bilanciamento del bianco)	Automatico
• Iris	Automatico
• Illuminatore IR	36 unità LED IR da 850 nm
• Portata utile Illuminatore IR	30 mt
• Automatismo IR	Sotto 10 lux con CDS
• Uscita Video	Composito 1 Vpp - 75 Ω
• Connettore uscita Video	BNC femmina
• Uscita Audio	-
• Connettore uscita Audio	-
• Alimentazione	12 Vcc ±10%
• Assorbimento	400 mA (con IR on)
• Connettore Alimentazione	Presca DC standard 5,5 x 2,1 mm
• Grado di impermeabilità	IP66
• Temperatura di esercizio	-10°C ÷ +50°C / RH95% max
• Temperatura di stoccaggio	-20°C ÷ +60°C / RH95% max
• Dimensioni	80(Ø) x 83(A) x 146(L) mm
• Peso	950 gr
• Destinazione d'uso	Esterni

NOTA:

La regolazione di messa a Fuoco e Zoom si effettua attraverso 2 viti coperte da un coperchio metallico filettato posto sul retro della telecamera.

Raccomandiamo di richiudere il coperchio dopo aver effettuato le tarature, per evitare pericolose infiltrazioni di umidità.

Vite regolazione Zoom

Vite regolazione messa a Fuoco

